

■ OCHRANA KOTLE PROTI PŘEHŘÁTÍ

Záložní zdroje



PG

Záložní zdroje pro oběhová čerpadla

Záložní zdroj určený k napájení oběhových čerpadel v případě výpadku dodávky elektrické energie. Záložní zdroj zajišťuje napájení oběhového čerpadla kotle a tím zabrání jeho přehřátí.

Vlastnosti

- Automatické přepínání ze sítě na napájení z akumulátoru a zpět
- Vysoká účinnost střídače
- Inteligentní dvoustupňové nabíjení akumulátoru s ochranou proti přebíjení
- Ochrana proti přetížení a úplnému vybití akumulátoru
- Multifunkční LED a akustická signalizace

Technické údaje

JMENOVITÉ NAPĚTÍ	230 V 50 Hz
VSTUPNÍ NAPĚŤOVÝ ROZSAH	170 - 260 V 50 Hz
PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ	0 - 40 °C, nekondenzující vlhkost
HLUČNOST	méně než 45 dB



Záložní zdroje dodáváme se speciálně upravenými bezúdržbovými akumulátory. Díky tomu akumulátory dosahují životnosti 12 let.

Typy

	PG500-18	PG500-44	PG1000	PG2000
POČET AKUMULÁTORŮ	1	1	1	2
KAPACITA AKUMULÁTORŮ	18 Ah	44 Ah	100 Ah	2x 100 Ah
VÝSTUPNÍ VÝKON STŘÍDAČE	200 W	200 W	450 W	800 W
MAX. VYBÍJECÍ PROUD	4,5 A	11 A	25 A	25 A
DOBA ZÁLOHOVÁNÍ	20 W - 6,5 h	65 W - 5 h	120 W - 7 h	250 W - 7 h
OBJEDNACÍ KÓD	12 505	9 140	12 435	12 382

Příklady doby zálohoování:

Yonos Para 25/1-6:	stupeň I	stupeň II	stupeň III
PG500-18	9 h	6 h	3 h
PG500-44	20 h	12 h	6 h

UPM3:	křivka 4 m	křivka 5 m	křivka 6 m	křivka 7 m
PG500-18	5 h	4 h	3 h	2 h
PG500-44	13 h	9 h	8 h	6 h